



計數秤 EDC

使用說明書

ISO 9001 國際品質認證工廠
台灣製造 行銷世界 品質卓越

注意！

若用於交易使用需經標準局檢定

廣企科技有限公司
KINGSHIP WEIGHING MACHINE CORP.

貼心的小叮嚀

非常感謝您選用廣企科技的電子秤，在此提醒您，使用本產品前請注意下列事項：

1. 詳閱本說明書電氣建議事項，使用正確電源，AC110V。
2. 充電式電子秤因具有蓄電池，使用前請將電力充足 8 小時以上，以維持良好電力，並避免長時間插電使用以保電池壽命。
3. 注意開機單位(公克、公斤等)使用前請確認該單位是否為您要使用的秤重單位。
5. 放秤盤時需注意要平順不可傾斜，否則有可能會影響秤重。
6. 防塵套應平順的貼於秤體，並建議以膠帶固定，避免影響秤重功能。

面板說明

■ 『零點指示燈』

打開電源即自動調整歸零，在使用當中，零點若有漂移，按【歸零】鍵，重量即可歸零。

■ 『淨重指示燈』

欲秤物品淨重時，可先將包裝置於秤盤上，按【扣重】鍵，淨重指示燈即亮起。

■ 『累計指示燈』

當使用數量累計時會提示，按【記憶清除】鍵，即熄滅。

■ 『充電指示燈』

以發光二極體顯示，紅色表示充電中，綠色表示充電飽和。

■ 『公斤/公克指示燈』：秤重單位之提示。

■ 『取樣不足』取樣數量不夠時，此處▼指示燈會亮起提示。

■ 『單重不足』取樣單重太輕時，此處▼指示燈會亮起提示。

操作提示

■ 『節電功能操作』

按【●】持續 2 秒鐘，『字幕顯示原來設定的節電時間』
再按【1】字幕顯示 -1-即 1 秒，按【2】字幕顯示 -3-即 3 秒，按【3】字幕顯示 -10-即 10 秒，按【4】字幕顯示 -15-即 15 秒，按【5】字幕顯示 -OFF-即關閉節電功能，選定時間後按【警示設定】鍵一下，即是確認並儲存選定時間，電子秤並恢復在使用狀態；

在電子秤沒使用的情形下超過所選定的時間，會關閉字幕達到省電以延長電池使用時間，節電狀態下單位指示燈仍會顯示亮著，以提醒使用者電子秤是在使用狀態；省電狀態下只要操作按鍵或在秤盤上放上待秤物品，字幕即會恢復正常顯示。

操作提示

■ 數字鍵【 0 】~【 9 】

【 0 】~【 9 】用於數字資料設定，預扣重量、取樣個數、平均單位重量或設定警示之設定。

■ 【●】

設定重量的小數點，。

■ 【歸零】

用來調整用秤前之真零點，以求重量之精確。

■ 【扣重】

扣重方法有二：

- A. 先將包裝物或容器置於秤盤上，再按【扣重】鍵，淨重▼亮起，同時重量顯示為 0。
- B. 為已知重量之扣重，如已知包裝重量為 100g，則輸入 100.0 再按【扣重】鍵，此時重量顯示為「-100.0」。

■ 【累計】

將需秤重物品之重量與數量分別存入記憶中。
操作方法：在秤重完成時按【累計】鍵即可。

■ 【 PRINT】

列印鍵功能(選購配備)。

■ 【取樣】

已知數量、求單位重量之用。如放 20PCS 數量於秤盤上，則輸入 20，再按【取樣】鍵即可求單重。

■ 【單重設定】

已知物品之單位重量，則直接輸入單位重量，再按此鍵即可。

■ 【清除】

按此鍵，可清除單重欄的數字。

■ 【記憶清除】

按此鍵，可清除累計數量。

■ 【警示設定】

具數量警示與重量警示兩種選擇，使用時應先選擇並設定，操作如下：

- 【1】 選擇並設定：長按【警示設定】鍵 2 秒，待單重欄字幕提示 [WEIGHT]，此時可按【扣重】鍵選擇 [WEIGHT]（重量）或 [PCS]（數量）警示。
- 【2】 選定後請長按【警示設定】鍵，字幕的重量欄會提示選定 [WEIGHT]（重量）或 [PCS]（數量），單重欄字幕提示 [in]。
- 【3】 重量或數量警示皆有四種警示狀態可供選擇，按【扣重】鍵可選擇 in 或 out 或 hi 或 Lo
選定後請長按【警示設定】鍵

說明如下：

3-1 選擇 in 或 out 為上／下限檢校模式，

選擇 in 為重量（數量）在所設定的範圍內提示 Bi-Bi 聲，

選擇 out 為重量（數量）在所設定的範圍外提示 Bi-Bi 聲。

3-2 選擇 hi 或 Lo 為超重（超數）警示或重量（數量）不足警示，

選擇 hi 為超重（超數）時提示 Bi-Bi 聲，

選擇 Lo 為重量（數量）不足時提示 Bi-Bi 聲。

- 3-3 舉例有一個1kg 允許誤差 1g 的重量檢校需求操作如下：
- 3-3-1 在正常秤重的畫面下長按【警示設定】鍵 2 秒，待單重欄字幕提示 [WEIGHT]。
- 3-3-2 按【扣重】鍵選擇 [WEIGHT](重量)，選定後長按【警示設定】鍵，單重欄字幕提示 [in]。
- 3-3-3 按【扣重】鍵選擇 [in]，選定後長按【警示設定】鍵，數量欄提示[-Lo-]，請按數字鍵輸入下限的重量(999)，輸入完畢請長按【警示設定】鍵，數量欄提示[-hi-]，請按數字鍵輸入上限的重量(1001)，輸入完畢請長按【警示設定】鍵，畫面回到秤重狀態，此時已設定完成並自動啟動警示設定為on(開啟)。
- 3-3-4 在一般的秤重狀態下放上待秤物品，如果重量在1kg+/-1g 內則會Bi-Bi- …聲提示。
- 3-3-5 如果要關閉檢校功能可以按【警示設定】鍵來開啟(on)或關閉(off)。
- 3-3-6 第一次開機如要使用警示設定需按【警示設定】鍵來開啟(on)，改變檢校重量則可如上重新再操作設定。

計算數量的方法

方法有二：1. 計算零件之數量輸入設定。

2. 直接輸入零件之單位重量設定。

- A. 計算零件之數量之設定：在不知零件之單位重量的情況下使用
- 取適當的數量放在秤盤上，其重量值顯示在重量欄上。
 - 將取樣之數量值由數字鍵設定，此數值在單重欄顯示。
 - 再按【取樣】鍵設定完成，此時單重欄顯示平均單位重量，總數欄顯示取樣數量。
 - 零件產品本身因生產過程每一單重有誤差，所以取樣不要低於最小重量值，以求得最精確的計數值。
- B. 直接輸入零件之單位重量設定：在已知每一零件之單位重量的情況下使用
- 運用數字鍵及【●】鍵直接輸入已知之單位重量值，在單重欄顯示。
 - 再按【單重設定】即完成設定，在單重欄顯示為所輸入之單位重量值，直接放秤物於秤盤上，即可秤出數量。

充電方法

【第一次使用本產品前，建議先持續充電 8~10 小時】

當「沒電指示燈亮起」表示電壓不足或沒電，此時應關閉電源並充電。充電時應將所附之電源線依秤子所貼標籤之指示插上，接上電源後，充電指示燈會亮起，當充電指示燈為紅色表示充電中，若顯示橘色時，表示即將充飽，顯示綠色表示已經充飽，一次充電所需時間，約 6-8 小時。

電子秤有超強的充電保護迴路，所以充電示燈變為綠色時也無需馬上拔掉插頭，繼續微量充電將有助於維護電池壽命，充電時間以不超過 15 小時為宜。

電氣規格

充電電壓：AC110V/60Hz

充電電流：AC0.12A

適用溫度：5°C - 40°C

特殊功能操作

操作步驟：

1. 在開機的同時按【警示設定】鍵不放，待字幕提示版本【-7.X-】手離鍵。
2. 按【清除】鍵不放，待字幕提示【SETUP】。
3. 按【3】數字鍵一下，字幕提示【USUAL】
4. 鍵入要修改的項號

“1” == 顯示 A/D 值

“3” == 調整螢幕亮度：

按【扣重】鍵顯示亮度值

數值選擇：161(暗)至 175(亮)

每按【扣重】鍵一下均會改變顯示幕亮度，完成亮度調整後，按【警示設定】鍵儲存資料，字幕提示 good 完成設定。

EDC 計數秤校正程序

	操 作	字幕提示	說 明
1.	開機按【警示設定】鍵不放	X.X	
2.	按【清除】鍵不放	SETUP	提示 SETUP 模式
3.	按【清除】鍵一次，呈現 <u>CAL-1</u> (例:秤量 3kg，用法碼 1 kg 校正)	000.000 (公斤) 或 00000.0 (公克)	設定標準法碼 (本例以 1kg 為例) 操作如左，建議校正 法碼值為『最大秤量 除以 3』以上，重量 精準度較高。 註:任意法碼皆可校正
3-1	按【小數點】鍵移動閃爍位置	00000.0	
3-2	按【扣重】鍵改變數字	01000.0	
3-3	將數值改為 1kg(如右所示)	01000.0	
4.	設定完成按【警示設定】鍵一次	xxxxxxx	出現第一段 AD.Offset 值後自動 歸零
5.	放上法碼(1kg)	xxxxxxx	法碼需與設定值一 致
6.	數值穩定後按【警示設定】鍵一次	good	秤子自動開機歸零
7.	請再次檢查重量是否正確		

品牌故事

廣企科技創立於1995年是"電子磅秤"的專業設計與製造商，以自創品牌『**真是寶**』及『**LW** LEADWAY』行銷國內市場，產品通過歐美的OIML及NTEP測試而行銷全球，且通過歐盟的環保RoHS測試，為愛護地球盡一份力量。

廣企科技重視品質取得ISO-9001品保認證，並通過歐盟NMI機構GREEN M認證，獲得對認證產品自行出廠檢驗資格，廣企科技追求卓越產品線完整，廣企科技以客為尊並提供專業的技術支援與服務。

● EDC

保 証 說 明

- 一、 在正常使用下。自購買日起一年內，若有故障，本卡享有本公司或經銷商免費服務。
- 二、 如遇下列情況，雖然免費服務期限內，但亦得酌收材料成本費用，敬請見諒。
 - 1. 使用不當，造成之故障或損壞。
 - 2. 安裝後自行拆修或改裝，致使無法使用者。
 - 3. 未經本公司授權之技術人員維修時產生之故障。
 - 4. 因不可抗拒之災害造成之損壞，如火災、颱風、地震……等事件。
 - 5. 電池為消耗性產品，保固 3 個月。

 **KINGSHIP**

真 是 寶

We do more than you expect